

# SERIE ACOR 4



*Easy  
Install*

## NIVEAU DE PROTECTION



La série **ACOR 4** est l'onduleur idéal pour la protection des serveurs, équipements réseau, et systèmes de stockage. Grâce à sa technologie line interactive les surtensions, variations de tensions et coupures sont éliminées. Son encombrement réduit et son rendement élevé, offrent aux administrateurs réseaux, une garantie totale.

### CARACTERISTIQUES

Technologie Line Interactive	Stabilisation et filtrage du secteur en permanence grâce au système AVR.
Filtres Secteur intégrés	Elimination des perturbations atmosphériques.
Fonction Cold Start	Démarrage de l'onduleur secteur absent.
Protection intégrée ligne téléphonique	Protection des modems, Internet, fax par élimination des surtensions.
Redémarrage automatique	Dès le retour secteur, après une décharge complète des batteries.
Logiciel Shutdown et management par port USB	Clôture automatique des systèmes informatiques, historiques de fonctionnement, programmation des arrêts...
Alarmes sonores et visuelles détaillées par écran LCD	Absence secteur, niveau de charge, surcharges, autonomie restante, défaut général, etc.
Double protection Entrée / Sortie	Par limitation électronique.

<b>Autonomie typique sur un PC</b>	<b>600 à 1 000 VA : 20 à 30 minutes</b> <b>1 200 à 2 000 VA : 40 à 50 minutes</b>
<b>Niveau de protection</b>	●●●●●○
<b>Prises de sorties</b>	<b>600 à 1 000 VA : 3 prises 10/16 A 2P+T schuko</b> <b>1 200 à 2 000 VA : 2 prises 10/16 A 2P+T schuko + 2 prises IEC 320 10 A</b>

Référence	Puissance	Poids en kg	Dimensions en mm		
			Largeur	Hauteur	Profondeur
<b>Acor 4 600</b>	600 VA	5	139	195	364
<b>Acor 4 800</b>	800 VA	5	139	195	364
<b>Acor 4 1000</b>	1000 VA	6	139	195	364
<b>Acor 4 1200</b>	1200 VA	7	139	195	364
<b>Acor 4 1500</b>	1500 VA	7	139	195	364
<b>Acor 4 1750</b>	1750 VA	9	139	195	364
<b>Acor 4 2000</b>	2000 VA	9	139	195	364

